

IUI-AMAX-LED8 AMAX keypad 2000 L8

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Egyetlen gombbal élesíthető riasztási rendszer
- ▶ Pánik-, tűz- és orvosi segélyhívás
- ▶ Szabotázskapcsoló
- ▶ Stílusos és modern kialakítás, védőajtóval
- ▶ Könnyen kezelhető

alarm shop

Főbb funkciók

Élesítési módszerek

A rendszer élesíthető a kód megadásával és az [#AWAY] gomb megnyomásával, vagy a kód megadása nélkül, az [#AWAY] gombot 2 másodpercig lenyomva (gyors élesítés-funkció).

Pánik-, tűz- és orvosi segélyhívás

Megfelelő programozás esetén a rendszer egy kódtábla bármelyik sorának külső gombjainak egyszerre történő megnyomásának hatására hallható riasztást ad, és riasztási jelentést küld a központnak. Tűzriasztás leadásához nyomja meg egyszerre a [4] és a [6] gombot; orvosi riasztás leadásához nyomja meg egyszerre a [7] és a [9] gombot; pánikriasztás leadásához nyomja meg egyszerre a [1] és a [3] vagy a [*STAY] és a [#AWAY] gombot.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE DIN EN 50130-4 (9/2003) DIN EN 50130-4 (6/2011) DIN EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

EN50131-3 2. fokozat, II. környezeti osztály

Régió	Tanúsítvány
Európa	EN50131-3 English
Németország	VdS German
Európa	CE AMAX LED keypad 2000 L8

Műszaki specifikációk

A burkolat kivitele

Méreték:	7,5 cm x 13,2 cm x 2,6 cm (3,0 hüvelyk x 5,2 hüvelyk x 1,0 hüvelyk)
Súly:	142 g
Szín:	fehér

A környezettel szembeni elvárások:

Üzemi hőmérséklet	-10 °C - +55 °C
Relatív páratartalom	10 % - 95 %

Tápellátás

Bemenő feszültségtartomány:	10 VDC - 14 VDC
Áramfogyasztás:	készenlét: 24 mA , max. 50 mA
Kábellel szembeni követelmények:	négy ér, árnyékolatlan és árnyékolt, 0,6-0,8 mm, maximális hosszúság 150 m

Rendelési információ

IUI-AMAX-LED8 AMAX keypad 2000 L8

Rendelési szám **IUI-AMAX-LED8**

alarm shop

Képviselő:

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu